

### Ejercicio 3. Funciones lógicas y formato condicional

Diseñar una hoja de cálculo en la que estén consignados los datos mostrados en la figura. Las fórmulas de la hoja son:

Para hallar la columna REPONER, hará uso de la función SI, comparando el valor de la existencia actual y se le resta las unidades de los pedidos pendiente de servir. Si el resultado de esta operación es menor que el nivel mínimo, columna STOCK MÍNIMO, mostrará el rótulo SI, en caso contrario mostrará el rótulo NO en dicha columna.

En caso de que sea necesario reponer el stock, darle el siguiente formato a la celda REPONER: negrita, fondo rojo.

#### CONTROL DE STOCK MÍNIMO

Ref. Artículo	Descripción	Precio	Existencias	Pedido Pte.	Stock Mínimo	Reponer	Valor Stock
3025	Antena FM	18,31 €	456	35	100	NO	8.349,36 €
3027	Antena DAB	26,55 €	1234	67	150	NO	32.762,70 €
3124	Antena UHF	51,39 €	3456	4000	100	<b>SI</b>	177.603,84 €
3214	Torreata 3m	113,18 €	1234	789	150	NO	139.664,12 €
3256	Antena parabólica	56,77 €	124	654	100	<b>SI</b>	7.039,48 €
3541	Amplif. Monocanal	82,89 €	456	56	150	NO	37.797,84 €